

P2308

GB	Rechargeable LED Lantern
CZ	Nabíjecí LED svítidla
SK	Nabíjacie LED svetidlo
PL	Latarka akumulatorowa LED
HU	Újratölthető LED-es lámpa
SI	Polnilna LED svetilka
RS HR BA ME	LED svjetiljka s mogućnošću ponovnog punjenja
DE	LED-Akku-Handlampe
UA	Зарядний світлодіодний ліхтарик
RO	Lanternă LED reîncărcabilă
LT	Įkraunamas LED žibintas
LV	Uzlādējama LED lampa
EE	Laetav LED-latern
BG	Акумулаторен светодиоден фенер

GB | Rechargeable LED Lantern, type 3810 10W + COB

Specification

Lantern with lead acid maintenance-free accumulator for household use. Charging from the power supply network 230V AC/50Hz, or by a car plug adaptor 12V DC.

Technical specification

Source of light:	10 W LED (380 lm) + 3 W COB LED
Modes:	ON/OFF
Lead acid maintenance-free accumulator:	6 V/4 Ah
Adaptor:	DC 9V/300 mA type LGSPSA090030EP
Car plug adaptor	12 V DC
Charging time:	10 hrs (fully discharged battery)
Burn time (fully charged):	25 hrs (continuously)
Beam distance:	400 m
Lantern operating temperature:	-15 °C to +40 °C
Lantern charging temperature:	0 °C to +40 °C
Lantern size:	117 × 217 mm
Lantern weight:	1 045 g

Charging

The torch may be charged up using the car adaptor only if the car is not moving and the car engine is not running. Do not under any circumstances charge up the torch when the engine is running or when the car is in motion.

Before you first start using the flashlight, it is necessary to charge it by using the included AC/DC adaptor or a car plug adaptor. If the LED does not light or lights poorly, you have to charge the battery. To charge a fully discharged battery takes about 10 hrs. Always charge the lantern in dry interiors with the temperature between 0 °C and +40 °C.

In case you do not use the lantern for more than 3 months you have to charge it. The lead acid battery is discharging itself spontaneously so it is required to charge it at least once a month to avoid damaging of the battery.

1. Plug the adaptor type LGSPSA090030EP to the 230 V AC/50 Hz power supply network.
2. Turn the switch on the lantern into the OFF position "O". Should you fail to do so, you can damage the adaptor.
3. Insert the connector of the adaptor into the lantern's charging connector on the body.
4. Remove the adaptor from the power supply network and the lantern after you complete the charging process. Charging of totally discharged accumulator takes about 10 hrs.
5. The accumulator does not have memory effect therefore it is possible to charge it up continuously.
6. You can charge the lantern in a car from the 12V cigarette socket by using the car plug adaptor. The process of connecting and charging is similar to that used with the adaptor. In case the accumulator is completely flat, charge the accumulator by a car plug adaptor for max. 8 hrs. After the charging process is completed, disconnect the adaptor from the 12V cigarette socket.

Changing of the accumulator

Only a professional (electrician) can change the accumulator.

1. You must switch the lantern off before you change the accumulator.
2. Unscrew the top plastic cover of the reflector anti-clockwise.
3. Uncover the plastic cover and disconnect the connectors from lead acid battery.
4. Remove the accumulator from the lantern.
5. Connect supply leads (+ red wire, - others) to a new accumulator and then insert this accumulator into the lantern.
6. Make up the same way as removal.

Packaging includes:

Lantern
AC/DC adaptor
Car plug adaptor (12 V DC)
Lead Acid Battery



- Use the adaptor type LGSPSA090030EP in dry and electric proof environment.
- You must charge the new lantern first before use!
- Do not dismount the lantern or its accessories.
- Do not throw the accumulator into fire, do not dismantle or short-circuit it. Wind it ecologically up after life expiration.
- Charge the battery for 10 hrs at the most.
- Take the battery out if you are not going to use the flashlight for longer time.
- The lantern is only resistant to spraying water and moisture, do not put it into water.
- In case water enters into the flashlight, do not switch it on, take the battery immediately out and closely dry the lantern.
- The torch may be charged up using the car adaptor only if the car is not moving and the car engine is not running. Do not under any circumstances charge up the torch when the engine is running or when the car is in motion.

This appliance is not intended to be used by young children or infirm persons unless they have been adequately supervised by a responsible person to ensure that they can use the appliance safely. Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance

Do not dispose with domestic waste. Use special collection points for sorted waste. Contact local authorities for information about collection points. If the electronic devices would be disposed on landfill, dangerous substances may reach groundwater and subsequently food chain, where it could affect human health.



CZ | Nabíjecí LED svítlna, 3810 10W + COB

Svítlna s olověným bezúdržbovým akumulátorem, určená do domácností. Nabíjení z napájecí sítě 230 V AC/50 Hz, nebo z automobilové zásuvky 12 V DC.

Technické specifikace

Zdroj světla:	10 W LED (380 lm) + 3 W COB LED
Režimy svícení:	zapnuto/vypnuto
Akumulátor:	olověný bezúdržbový 6 V/4 Ah
Napájecí zdroj:	DC 9 V/300 mA type LGSPSA090030EP
Nabíjení z automobilu:	Car adaptor 12 V DC
Doba nabíjení:	10 hodin (plně vybitého článku)
Doba svícení (plně nabitá):	25 h (nepřetřítě)
Dosvit svítlny:	400 m
Provozní teplota svítlny:	-15 °C až +40 °C
Teplota pro nabíjení svítlny:	0 °C až +40 °C
Rozměr svítlny:	117 × 217 mm
Hmotnost svítlny:	1 045 g

Nabíjení

Nabíjení svítlny z automobilu pomocí Car adaptoru je možné pouze tehdy, když se automobil nepohybuje (když stojí) a při vypnutém motoru automobilu. V žádném případě se nesmí svítlna nabíjet při zapnutém motoru automobilu, ani když se vozidlo pohybuje.

Akumulátor svítlny před prvním použitím nabijte. Použijte přiložený AC/DC zdroj nebo Car adaptor. Nabít zcela vybitého akumulátoru trvá 10 hodin. Svítlnu nabíjete v suchých vnitřních prostorech při teplotě 0 °C až +40 °C. Není-li svítlna delší dobu používána, je nutné před dalším použitím akumulátor dobit. Akumulátor se samovolně vybíjí a je nutné jej dobíjet minimálně jedenkrát za 3 měsíce, aby se předešlo poklesu napětí a jeho možnému zničení.

1. Zapojte síťový napájecí zdroj do sítě 230 V AC/50 Hz.

2. Vypínač na svietilné prepnete do polohy vypnutu "O" – predjedete zničení akumulátoru.
3. Konektor napájacieho zdroje zasunete do napájacieho konektora svietilny na tele svietilny.
4. Po nabití odpojte napájací zdroj od svietilny a od napájaciej siete. Nabiti zcela vybitého akumulátoru trvá približne 10 hodin.
5. Olovený akumulátor nemá pametový efekt, je možné jej pruběžné dobijet.
6. Svietilnu lze nabijet i v automobilu – 12 V DC přes zásuvku zapalovače. Postup při zapojení a nabíjení je obdobný jako při použití napájacieho síťového zdroje. V prípade zcela vybitého akumulátoru nabijete akumulátor pomoci napájacieho zdroje do automobilu maximálně 8 hodin. Po nabití odpojte napájací zdroj od automobilové zásuvky.

Výměna akumulátoru

Výměnu akumulátoru musí provádět pouze osoba s patričným elektrotechnickým vzdeláním.

1. Před výměnou akumulátoru svietilnu vypnete.
2. Odšroubujte vrchní část svietilny v protisměru hodinových ručiček.
3. Odsklopte plastový držák a odpojte konektory od oloveného článku.
4. Vyměňte akumulátor ze svietilny.
5. Vložte do svietilny nový akumulátor. Nový akumulátor musí mít stejné parametry jako původní. Pripojte konektory k olovenému článku (dbejte na správnou polaritu).
6. Pro zkompletování svietilny použijte opačný postup demontáže.



- Napájací zdroj **LGSPSA090030EP** používejte v suchých vnitřních prostorách.
- Před prvním použitím svietilnu nabijte.
- Akumulátor nabijete maximálně po dobu 10 hodin.

- Vyměňte akumulátor ze svietilny v případě, že svietilnu nebudete delší dobu používat.
- Svietilna je odolná pouze proti vlhku a stříkající vodě – neponořujte ji do vody. Pokud do svietilny vnikne voda, svietilno nerozsvěcujete. Okamžitě vyměňte akumulátor a svietilnu důkladně vysušte.
- Svietilnu ani její příslušenství nerozebírejte.
- Akumulátor po uplynutí životnosti ekologicky zlikvidujte – nerozebírejte jej, ani nevhazujte do ohně.
- Svietilna není určena k používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v jejím bezpečném používání, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Zajistěte, aby svietilnu nepoužívali děti jako hračku.
- Nabíjení svietilny z automobilu pomocí Car adaptoru je možné pouze tehdy, když se automobil nepohybuje (když stojí) a při vypnutém motoru automobilu. V žádném případě se nesmí svietilna nabíjet při zapnutém motoru automobilu, ani když se vozidlo pohybuje.

Součást dodávky

Svietilna
Napájací zdroj
Kabel na dobíjení z automobilu (12 V DC)
Akumulátor

Nevyhazujte elektrické spotřebiče jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uloženy na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví.



SK | Nabíjacie LED svietidlo, 3810 10W + COB



Svietidlo s oloveným bezúdržbovým akumulátorom, určený do domácnosti. Nabíjanie z napájacej siete 230V AC/50 Hz, alebo z automobilovej zásuvky 12V DC.

Technické špecifikácie

Zdroj svetla:	10 W LED (380 lm) + 3 W COB LED
Režimy svietenia:	zapnuté/vypnuté
Akumulátor:	olovený bezúdržbový 6V/4 Ah
Napájací zdroj:	DC 9 V/300 mA type LGSPSA090030EP
Nabíjanie z automobilu:	Car adaptor 12 V DC
Doba nabíjania:	10 hodín (plne vybitého článku)
Doba svietenia (plne nabitá):	25 h (nepretržite)
Dosvit svietidla:	400 m
Prevádzková teplota svietidla:	-15 °C až +40 °C
Teplota pre nabíjanie svietidla:	0 °C až +40 °C
Rozmer svietidla:	117 x 217 mm
Hmotnosť svietidla:	1 045 g

Nabíjanie

Nabíjanie svietidla z automobilu pomocou Car Adaptoru je možné len vtedy, keď sa automobil nepohybuje (keď stojí) a pri vypnutom motore automobilu. V žiadnom prípade sa nesmie svietidlo nabíjať pri zapnutom motore automobilu, ani keď sa vozidlo pohybuje.

Akumulátor svietidla pred prvým použitím nabite. Použite priložený AC/DC zdroj alebo Car adaptor. Nabitie úplne vybitého akumulátora trvá 10 hodín. Svietidlo nabíjajte v suchých vnútorných priestoroch pri teplote 0 °C až +40 °C.

Ak nie je svietidlo dlhšiu dobu používané, je nutné pred ďalším použitím akumulátor dobíť. Akumulátor sa samovoľne vybitá a je nutné ho dobíjať minimálne raz za 3 mesiace, aby sa predišlo poklesu napätia a jeho možnému zničeniu.

1. Zapojte sieťový napájací zdroj do siete 230 V AC/50 Hz.
2. Vypínač na svietidle prepnete do polohy vypnuté "O" – predídete zničeniu akumulátora.
3. Konektor napájacieho zdroja zasunete do napájacieho konektora svietidla na tele svietidla.
4. Po nabití odpojte napájací zdroj od svietidla a od napájacej siete. Nabitie úplne vybitého akumulátora trvá približne 10 hodín.
5. Olovený akumulátor nemá pametový efekt, je možné ho priebežne dobíjať.
6. Svietidlo je možné nabíjať aj v automobile - 12 V DC cez zásuvku zapalovača. Postup pri zapojení a nabíjaní je obdobný ako pri použití napájacieho sieťového zdroja. V prípade úplne vybitého akumulátora nabíjajte

akumulátor pomocou napájacieho zdroja do automobilu maximálne 8 hodin. Po nabití odpojte napájací zdroj od automobilovej zásuvky.

Výměna akumulátora

Výměnu akumulátora musí vykonávat len osoba s patričným elektrotechnickým vzdeláním.

1. Před výměnou akumulátora svietidlo vypnete.
2. Odšroukujte vrchní část svietidla v protisměru hodinových ručiček.
3. Odsklopte plastový držák a odpojte konektory od oloveného článku.
4. Vyberte akumulátor ze svietidla.
5. Vložte do svietidla nový akumulátor. Nový akumulátor musí mať rovnaké parametre ako pôvodný. Pripojte konektory k olovenému článku (dbajte na správnou polaritu).
6. Pre skompletovanie svietidla použite opačný postup demontáže.



- Napájací zdroj **LGSPSA090030EP** používať v suchých vnútorných priestoroch.
- Pred prvým použitím svietidlo nabite.
- Akumulátor nabíjajte maximálne po dobu 10 hodín.
- Vyberte akumulátor zo svietidla v prípade, že svietidlo nebudete dlhšiu dobu používať.
- Svietidlo je odolné iba proti vlhku a striekajúcej vode - neponárajte ho do vody. Ak do svietidla vnikne voda, svietidlo nerozsviecuje. Okamžite vyberte akumulátor a svietidlo dôkladne vysušte.
- Svietidlo ani jeho príslušenstvo nerozebírejte.
- Akumulátor po uplynutí životnosti ekologicky zlikvidujte - nerozoberajte ho, ani nevhadzujte do ohňa.
- Svietidlo nie je určené na používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatok skúsenosti a znalosti zabraňuje v jeho bezpečnom používaní, pokiaľ na ne nebude dohliadané alebo pokiaľ neboli inštruovaní ohľadne použitia spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Zaisťte, aby svietidlo nepoužívali deti ako hračku
- Nabíjanie svietidla z automobilu pomocou Car Adaptoru je možné len vtedy, keď sa automobil nepohybuje (keď stojí) a pri vypnutom motore automobilu. V žiadnom prípade sa nesmie svietidlo nabíjať pri zapnutom motore automobilu, ani keď sa vozidlo pohybuje.

Súčasť dodávky

Svietidlo

Napájací zdroj

Kábel na dobíjanie z automobilu (12 V DC)

Akumulátor

Nevyhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeného odpadu. Pre aktuálne informácie o zberných miestach kontaktujte miestne úrady. Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu presakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie.



PL | Latarka akumulatorowa LED, 3810 10W + COB



Latarka z ołowiowym akumulatorem bezobsługowym przeznaczona do użytku w gospodarstwie domowym. Ładowanie z sieci zasilającej 230 V AC/50 Hz, albo z samochodowego gniazdka do zapalniczki 12 V DC.

Specyfikacja techniczna

Zródło światła:	10 W LED (380 lm) + 3 W COB LED
Tryby świecenia:	włącz/wyłącz
Akumulátor:	ołowiowy bezobsługowy 6 V/4 Ah
Ładowarka:	DC 9 V/300 mA typ LGSPSA090030EP
Ładowanie w samochodzie:	zasilacz do gniazda zapalniczki 12 V DC
Czas ładowania:	10 godzin (całkowicie rozładowany akumulátor)
Czas świecenia (całkowicie naładowany akumulátor):	25 godz. (bez przerwy)
Zasięg latarki:	400 m
Temperatura pracy latarki:	-15 °C do +40 °C
Temperatura ładowania latarki:	0 °C do +40 °C
Wymiary latarki:	117 x 217 mm
Ciężar latarki:	1 045 g

Ładowanie

Ładowanie latarki w samochodzie za pomocą adaptera Car jest możliwe tylko wtedy, kiedy samochód nie porusza się (kiedy stoi) i kiedy silnik samochodu jest wyłączony. W żadnym razie nie wolno ładować latarki przy włączonym silniku samochodu, ani kiedy pojazd porusza się.

Akumulátor latarki przed pierwszym użyciem należy naładować. Wykorzystuje się w tym celu ładowarkę sieciową AC/DC z zestawu albo zasilacz samochodowy. Ładowanie całkowicie rozładowanego akumulátora trwa 10 godzin. Latarkę należy ładować w suchych pomieszczeniach wewnętrznych w temperaturze 0 °C do +40 °C.

Jeżeli latarka nie była użytkowana przez dłuższy czas, to przed następnym użyciem akumulátor należy doładować. Akumulátor rozładowuje się samoczynnie i trzeba go doładowywać przynajmniej raz na 3 miesiące, aby zapobiec zmniejszeniu się napięcia i możliwemu wtedy zniszczeniu akumulátora.

1. Ładowarkę sieciową podłączamy do gniazdka 230 V AC/50 Hz.
2. Wylącznik latarki ustawiamy w położeniu wylącz "O" – zapobiegamy zniszczeniu akumulátora.
3. Wtyczkę ładowarki wsuwamy do gniazdka zasilającego, które znajduje się na obudowie latarki.
4. Po naładowaniu odłączmy ładowarkę od latarki i od sieci zasilającej. Ładowanie całkowicie rozładowanego akumulátora trwa około 10 godzin.
5. Akumulátor ołowiowy nie ma efekt pamięciowego i dlatego można go doładowywać na bieżąco.
6. Latarkę można doładowywać również z instalacji samochodowej - 12 V DC za pomocą gniazdka zapalniczki. Postępowanie przy podłączeniu i ładowaniu jest podobne, jak przy korzystaniu z ładowarki sieciowej. W przypadku całkowicie rozładowanego akumulátora naładowanie go za pomocą zasilacza samochodowego trwa maksymalnie 8 godzin. Po naładowaniu zasilacz należy wylączyć z gniazdka zapalniczki samochodowej.

Wymiana akumulátora

Wymianę akumulátora może wykonać tylko osoba o odpowiednich kwalifikacjach elektrotechnicznych.

1. Przed wymianą akumulátora należy wylączyć latarkę.
2. Odkręcamy górną część latarki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Odchylamy plastikowy uchwyt i odłączamy zaciski akumulátora ołowiowego.
4. Wyjmujemy akumulátor z latarki.
5. Do latarki wkładamy nowy akumulátor. Nowy akumulátor musi mieć takie same parametry, jak dotychczasowy. Podłączamy zaciski do akumulátora ołowiowego (z zachowaniem właściwej polaryzacji).
6. Latarkę kompletujemy postępując w odwrotnej kolejności, niż przy demontażu.



- Z ładowarki LGSPSA090030EP korzystamy tylko w suchych pomieszczeniach wewnętrznych.
- Przed pierwszym użyciem latarkę należy naładować.
- Akumulátor ładuje się maksymalnie 10 godzin.
- Akumulátor należy wylączyć z latarki w przypadku, gdy nie będzie ona używana przez dłuższy czas.
- Latarka jest odporna tylko na wilgoć i przyskakującą wodę – do wody nie wolno jej zanurzać. Jeżeli do latarki dostanie się woda, to nie należy jej wylączyć. Natychmiast wyjmujemy akumulátor i starannie suszymy wnętrze latarki.
- Latarki, ani jej wyposażenia nie należy rozbiierać.
- Akumulátor po upływie okresu eksploatacji należy ekologicznie zlikwidować – nie rozbiieramy go, ani nie wkładamy do ognia.
- Latarka nie jest przeznaczona do użytku przez osoby (łącznie z dziećmi), którym brak predyspozycji fizycznych, umysłowych albo mentalnych oraz brak wiedzy i doświadczenia uniemożliwia bezpieczne korzystanie, o ile nie znajdują się one pod nadzorem albo nie zostały poinstruowane, co do użytkowania tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Należy zapewnić, żeby dzieci nie traktowały latarki, jak zabawkę.
- Ładowanie latarki w samochodzie za pomocą adaptera Car jest możliwe tylko wtedy, kiedy samochód nie porusza się (kiedy stoi) i kiedy silnik samochodu jest wyłączony. W żadnym razie nie wolno ładować latarki przy włączonym silniku samochodu, ani kiedy pojazd porusza się.

Części dostawy

Latarka

Ładowarka

Przewód do doładowywania z samochodu (12 V DC)

Akumulátor

Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



HU | Újratölthető LED-es lámpa, 3810 10W + COB



Lámpa karbantartásmentes ólomakkumulátorral, háztartási használatra. Tápellátás 230 V AC/50 Hz hálózatról vagy 12 V DC gépkocsi csatlakozóról.

Műszaki adatok

Fényforrás:	10 W LED (380 lm) + 3 W COB LED
Világítási üzemmódok:	bekapcsolva/kikapcsolva
Akkumulátor:	karbantartásmentes ólomakkumulátor 6 V/4 Ah
Tápforrás:	DC 9 V/300 mA, LGPSA090030EP típus
Töltés gépkocsiról:	Car adaptor 12 V DC
Töltési idő:	10 óra (teljesen lemerült elem)
Világítási idő (teljesen feltöltve):	25 óra (megszákitás nélkül)
A lámpa világítási távolsága:	400 m
Lámpa üzemi hőmérséklete:	-15 °C és +40 °C között
Lámpa töltési hőmérséklete:	0 °C és +40 °C között
Lámpa mérete:	117 x 217 mm
Lámpa súlya:	1 045 g

Töltés

A zseblámpa autódapter segítségével történő feltöltése csak akkor lehetséges, ha a gépjármű nem mozog és a motor nem jár. Soha ne töltse a zseblámpát járó motor mellett, vagy ha a gépjármű mozgásban van.

A lámpa első használata előtt töltsd fel az akkumulátort. Ehhez használja a mellékelt AC/DC forrást vagy a Car adaptort. A teljesen lemerült akkumulátor feltöltése 10 óráig tart. A lámpát száraz, beltéri helyen, 0 °C és +40 °C közötti hőmérsékleten töltsd.

Ha hosszabb ideig nem használja a lámpát, a következő használat előtt fel kell tölteni az akkumulátort. Az akkumulátor magától is lemerül és 3-havonta legalább egyszer fel kell tölteni, hogy elkerüljük a feszültség leesését és az esetleges meghibásodást.

1. Csatlakoztassa a hálózati töltőt a 230 V AC/50 Hz hálózathoz.
2. A lámpa kapcsolóját állítsa kikapcsolt, "0" állásba – ezzel elkerülheti, hogy az akkumulátor tönkremenjen.
3. A töltő csatlakozóját dugja be a lámpa testén levő csatlakozóba.
4. Feltöltés után húzza ki a töltőt a lámpából és a hálózatról. A teljesen lemerült akkumulátor feltöltése körülbelül 10 óráig tart.
5. Az ólomakkumulátornál nincs memória effektus, ez lehetővé teszi a rátöltést.
6. A lámpa gépkocsiban is tölthető – 12 V DC a szivargyújtó csatlakozóján keresztül. A csatlakoztatás és a töltés hasonlóan történik, mint a hálózati töltő használata esetén. Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a gépkocsi töltőjén keresztül maximum 8 órán át töltsd. Feltöltés után húzza ki a töltőt a gépkocsi csatlakozójából.

Az akkumulátor cseréje

Az akkumulátor cseréjét csak megfelelő elektrotechnikai végzettséggel rendelkező személy végezheti.

1. Az akkumulátor cseréje előtt kapcsolja ki a lámpát.
2. Csatolja le a lámpa felső részét és óramutató járásával ellentétes irányba.
3. Hajtsa ki a műanyag tartót és húzza ki a csatlakozókat az az ólomcellából.
4. Vegye ki az akkumulátort a lámpából.
5. Helyezze be a lámpába az új akkumulátort. Az új akkumulátornak az eredetivel megegyező paraméterekkel kell rendelkeznie. Csatlakoztassa a csatlakozókat az ólomcellához (figyeljen a polarításra).
6. A lámpa összeszereléséhez ismételje meg fordított sorrendben a szétszerelés lépéseit.



- Az LGPSA090030EP tápforrást száraz, beltéri helyeken használja.
- Az első használat előtt töltsd fel a lámpát.
- Az akkumulátort max. 10 órán keresztül töltsd.
- Ha a lámpát hosszabb ideig nem fogja használni, vegye ki belőle az akkumulátort.
- A lámpa csak a nedvességgel és a fecskendező vízzel szemben ellenálló – ne merítse vízbe. Ha a lámpába víz kerül, ne kapcsolja be. Azonnal vegye ki az akkumulátort és alaposan szárítsa ki a lámpát.
- Se a lámpát, se a tartozékokat ne szedje szét.
- Az akkumulátort élettartamának letelte után környezetkímélő módon semmisítse meg – ne szedje szét, és ne dobja tűzbe.
- A lámpát ne használják csökkent fizikai, szellemi vagy érzékszervi képességekkel, ill. korlátozott tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), amennyiben nincs mellettük szakszerű felügyelet, ill. nem kaptak a készülék kezelésére vonatkozó útmutatásokat a biztonságukért felelős személytől.
- Ügyeljen rá, hogy a lámpával gyermekek ne játszanak.
- A zseblámpa autódapter segítségével történő feltöltése csak akkor lehetséges, ha a gépjármű nem mozog és a motor nem jár. Soha ne töltse a zseblámpát járó motor mellett, vagy ha a gépjármű mozgásban van.

A csomag tartalma

Lámpa
Tápforrás
Kábel gépkocsiból történő töltéshez (12 V DC)
Akkumulátor

Az elektromos készülékeket ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelektív hulladékgyűjtő helyeket. A gyűjtőhelyekre vonatkozó aktuális információkért forduljon a helyi hivatalokhoz. Ha az elektromos készülékek a hulladékátrolókba kerülnek, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe, melyek így bejuthatnak a táplálékláncba és veszélyeztethetik az Ön egészségét és kényelmét.



SI | Polnilna LED svetilka, 3810 10W + COB



Svetilka s svinčnim akumulatorjem brez vzdrževanja, namenjena za gospodinjstvo. Polnjenje iz napajalnega omrežja 230 V AC/50 Hz, ali iz avtomobilske vtičnice 12 V DC.

Tehnična specifikacija

Vir svetlobe:	10 W LED (380 lm) + 3 W COB LED
Režimi svetenja:	vklopljeno/izklopljeno
Akkumulátor:	svinčeni brez vzdrževanja 6 V/4 Ah
Vir napajanja:	DC 9 V/300 mA tip LGPSA090030EP
Polnjenje v avtomobilu:	Car adapter 12 V DC
Čas polnjenja:	10 ur (popolnoma izpraznjena celice)
Čas svetenja (popolnoma napolnjena):	25 ur (nepretrgoma)
Doseg svetenja svetilke:	400 m
Delovna temperatura svetilke:	-15 °C do +40 °C
Temperatura pri polnjenju svetilke:	0 °C do +40 °C
Dimenzije svetilke:	117 x 217 mm
Teža svetilke:	1 045 g

Polnjenje

Polnjenje svetilke iz avtomobila s pomočjo Car adapterja je možno le takrat, kadar se avtomobil ne premika (kadar stoji) in iz kloppljenem motorju avtomobila. Svetilke se v nobenem primeru ne sme polniti pri vklopljenem motorju avtomobila, niti kadar se vozilo premika.

Akkumulátor svetilke pred prvo uporabo napolnite. Uporabite priloženi AC/DC vir ali Car adapter. Polnjenje popolnoma izpraznjene akumulatorja traja 10 ur. Svetilko polnite v suhih notranjih prostorih pri temperaturi 0 °C do +40 °C.

Če svetilke več časa ne uporabljate, je pred njeno uporabo nujno polnjenje akumulatorja. Akumulator se samodejno prazni in ga je nujno dopolnjevati najmanj enkrat na 3 mesece, tako preprečite upad napetosti in morebitno uničenje akumulatorja.

1. Priključite omrežni vir napajanja na omrežje 230 V AC/50 Hz.
 2. Stikalo na svetilki preklopite v položaj izklopljeno "0" – preprečite uničenje akumulatorja.
 3. Priključek vira napajanja vtaknite v napajalni priključek svetilke na ohišju svetilke.
 4. Po napolnitvi izključite vir napajanja iz svetilke in iz napajalnega omrežja.
 5. Napolnitev popolnoma izpraznjene akumulatorja traja približno 10 ur.
 6. Svinčeni akumulator nima spominskega efekta, je možno ga sproti polniti.
6. Svetilko je mogoče polniti tudi v avtomobilu - 12 V= skozi vtičnico vžigalnika. Postopek priključitve in polnjenja je podoben kot pri uporabi

napajalnega omrežnega vira. V primeru popolnoma izpraznjenega akumulatorja polnite akumulator s pomočjo napajalnega vira za avtomobil največ 8 ur. Po polnjenju izključite napajalni vir iz avtomobilske vtičnice.

Zamenjava akumulatorja

Zamenjavo akumulatorja mora narediti le oseba s primerno elektrotehnično izobrazbo.

1. Pred zamenjavo akumulatorja svetilko izklopite.
2. Odvijte gornji del svetilke v nasprotni smeri urinih kazalcev.
3. Odstranite plastično držalo in odklopite konektorje od svinčene celice.
4. Odstranite akumulator iz svetilke.
5. V svetilko vložite novi akumulator. Novi akumulator mora imeti enake parametre kot prvotni. Priključite konektorje na svinčeno celico (pazite na pravilno polarnost).
6. Svetilko sestavite v obratnem vrstnem redu, kot ste jo razstavili.



- Napajalni vir **LGSPSA090030EP** uporabljajte v suhih notranjih prostorih.
- Pred prvo uporabo svetilko napolnite.
- Akumulator polnite največ 10 ur.
- Odstranite akumulator iz svetilke v primeru, da je ne boste dalj časa uporabljali.
- Svetilka je odporna le na vlago in brizgajočo vodo, zato je ne potaplajte v vodo. Če v svetilko prodre voda, je ne uporabljajte. Takoj zamenjajte akumulator in svetilko temeljito osušite.
- Svetilke niti njene opreme ne razstavljajte.
- Akumulatorja po izteku življenjske dobe ekološko odstranite - ne razsta-

vljajte ga, niti ga ne mečite v ogenj.

- Svetilke ne smejo uporabljati osebe (vključno otrok), ki jih fizična, čutna ali mentalna nesposobnost ali pomanjkanje izkušenj, in znanj ovirajo pri varni uporabi naprave, če pri tem ne bodo nadzorovane, ali če jih o uporabi naprave ni poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.
- Zagotovite, da svetilke ne bi uporabljali otroci kot igračo.
- Polnjenje svetilke iz avtomobila s pomočjo Car adapterja je možno le takrat, kadar se avtomobil ne premika (kadar stoji) in pri izklopljenem motorju avtomobila. Svetilke se v nobenem primeru ne sme polniti pri vklopljenem motorju avtomobila, niti kadar se vozilo premika.

Paket vsebuje

Svetilka

Vir napajanja

Kabel za polnjenje iz avtomobila (12 V DC)

Akumulator

Električnih naprav ne odlagajte med mešane komunalne odpadke, uporabljajte zbirna mesta ločenih odpadkov. Za aktualne informacije o zbirnih mestih se obrnite na krajevne urade. Če so električne naprave odložene na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronicajo v podtalnico, pridejo v prehransko verigo in škodijo vašemu zdravju.



RS|HR|BA|ME | LED svetiljka s mogućnošću ponovnog punjenja, 3810 10W + COB



Svetiljka s olovnom baterijom, bez održavanja, namijenjena za uporabu u kućanstvu. Punjenje iz mreže za napajanje od 230 V AC/50 Hz, ili iz utičnice u automobilu od 12 V DC.

Tehničke specifikacije

Izvor svjetla:	10 W LED (380 lm) + 3 W COB LED
Režim rada svetiljke:	uključeno/isključeno
Baterija:	olovna, bez održavanja 6 V/4 Ah
Izvor napajanja:	DC 9V/300 mA tip LGSPSA090030EP
Punjenje u automobilu:	Car adaptor 12 V DC
Vrijeme punjenja:	10 sati (potpuno praznog članka)
Vrijeme osvjetljenja (potpuno puna):	25 sati (neprekidno)
Snop svjetlosti:	400 m
Radna temperatura svetiljke:	-15 °C do +40 °C
Temperatura punjenja svetiljke:	0 °C do +40 °C
Veličina svetiljke:	117 x 217 mm
Težina svetiljke:	1 045 g

Punjenje

Punjenje svetiljke iz avtomobila pomoću Car adaptera moguće je samo kada vozilo miruje (kada stoji) i kada je motor avtomobila isključen. Ni u kojem slučaju svetiljka se ne smije puniti dok motor avtomobila radi, niti kada je vozilo u pokretu.

Prije prvog korištenja bateriju svetiljke potrebno je napuniti. Koristite priloženi AC/DC izvor ili Car adaptor. Punjenje potpuno prazne baterije traje otprilike 10 sati. Svetiljku puniti u suhim unutrašnjim prostorijama na temperaturi od 0 °C do +40 °C.

Ukoliko se svetiljka dulje vrijeme ne koristi, prije ponovne uporabe neophodno je bateriju napuniti. Baterija se samovoljno prazni, stoga se barem jednom za 3 mjeseca mora napuniti kako bi se spriječio pad napona i oštećenje baterije.

1. Mrežni izvor napajanja uključite u mrežu od 230 V AC/50 Hz.
2. Prekid na svetiljci prebacite u poziciju "0" – radi sprječavanja uništenja baterije.
3. Konektor izvora napajanja uključite u konektor napajanja svetiljke na tijelu svetiljke.
4. Nakon punjenja isključite izvor napajanja od svetiljke i od mreže napajanja. Punjenje potpuno prazne baterije traje otprilike 10 sati.
5. Olovna baterija nema memorijski efekt, može se kontinuirano puniti.
6. Svetiljka se također može puniti u automobilu - 12 V DC preko utičnice upaljača. Postupak priključenja i punjenja je sličan kao kod uporabe mrežnog izvora napajanja. U slučaju da se baterija u cijelosti isprazni, bateriju puniti pomoću izvora napajanja u automobilu maksimalno 8 sati. Nakon punjenja iskopčajte izvor napajanja iz avtomobilske utičnice.

Promjena baterije

Promjenu baterije mora izvoditi samo osoba s odgovarajućim elektrotehničkim obrazovanjem.

1. Prije mijenjanja baterije svetiljku isključite.

2. Oslobodite vijke na gornjem dijelu svetiljke u suprotnom smjeru kretanja kazaljki na satu.
3. Otvorite plastični držač i isključite konektore od olovnog članka.
4. Izvadite bateriju iz svetiljke.
5. Umetnite u svetiljku novu bateriju. Nova baterija mora imati iste parametre kao izvorna baterija. Priključite konektore na olovni članak (vodite računa na ispravan polaritet).
6. Za kompletiranje svetiljke koristite obrnuti postupak od demontiranja.



- Izvor napajanja **LGSPSA090030EP** koristite u suhim unutrašnjim prostorijama.
- Prije prve uporabe svetiljku napunite.
- Bateriju puniti maksimalno u trajanju 10 sati.
- U slučaju da svetiljku dulje vrijeme ne koristite, izvadite bateriju iz svetiljke.
- Svetiljka je otporna samo na vlažnost i prskajuću vodu – ne smije se uranjati u vodu. Ukoliko u svetiljku uđe voda, svetiljku ni u kom slučaju ne palite. Odmah izvadite bateriju te svetiljku savršeno osušite.
- Svetiljku kao ni njenu opremu ne rastavljajte.
- Nakon isteka vijeka trajanja bateriju na ekološki način zbrinite – ne rastavljajte ju ni ne bacajte u vatra.
- Svetiljka nije namijenjena za uporabu od strane osoba (uključivo djecu), kod kojih tjelesna, čulna ili mentalna nesposobnost te znanje istih sprječava sigurno korištenje aparata, ukoliko nisu pod nadzorom ili nisu dobili upute na koji način koristiti aparat od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- Osigurajte da se djeca sa svetiljkom ne igraju.
- Punjenje svetiljke iz avtomobila pomoću Car adaptera moguće je samo kada vozilo miruje (kada stoji) i kada je motor avtomobila isključen. Ni u kojem slučaju svetiljka se ne smije puniti dok motor avtomobila radi, niti kada je vozilo u pokretu.

Sastavni dio isporuke

Svetiljka

Izvor napajanja

Kabel za punjenje u automobilu (12 V DC)

Baterija

Ne bacajte električne uređaje kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električni uređaji odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodirjeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetiti vaše zdravlje.



DE | LED-Akku-Handlampe, 3810 10W + COB



Taschenlampe mit wartungsfreiem Bleiakкумулятор für den Haushalt. Aufladen aus Netz 230 V AC/50 Hz oder Fahrzeugsteckdose 12 V DC.

Technische Spezifikation

Lichtquelle:	10 W LED (380 lm) + 3 W COB LED
Leuchtregime:	ein/aus
Akkumulatortyp:	wartungsfreier Bleiakкумулятор 6 V/4 Ah
Netzgerät:	DC 9 V/300 mA Typ LGSPSA090030EP
Aufladen im Automobil:	Car adaptor 12 V DC
Aufladedauer:	10 Stunden (voll entladener Akku)
Leuchtdauer (voll aufgeladen):	25 Stunden (ununterbrochen)
Leuchtweite:	400 m
Betriebstemperatur der Lampe:	-15 °C bis +40 °C
Aufladetemperatur der Lampe:	0 °C bis +40 °C
Maße der Lampe:	117 x 217 mm
Gewicht der Lampe:	1 045 g

Aufladen

Das Aufladen der Taschenlampe vom Auto aus mithilfe des Car-Adapters ist nur dann möglich, wenn das Auto sich nicht bewegt (wenn es steht) und bei ausgeschaltetem Motor. Keinesfalls darf die Taschenlampe bei laufendem Automotor geladen werden, auch nicht, wenn das Fahrzeug sich bewegt.

Den Akkumulatortyp der Lampe vor der ersten Benutzung aufladen. Das beigelegte AC/DC-Gerät oder den Car adaptor benutzen. Die Ladedauer des vollständig entleerten Akkumulators beträgt 10 Stunden. Die Lampe in trockenen Innenräumen bei einer Temperatur von 0 °C bis +40 °C aufladen. Wenn die Lampe längere Zeit nicht benutzt wird, muss der Akkumulatortyp vor der nächsten Benutzung aufgeladen werden. Der Akkumulatortyp entlädt sich selbst und muss mindestens einmal in drei Monate aufgeladen werden, damit Spannungsabfall und Zerstörung des Akkus verhindert werden.

1. Das Netzgerät an ein Netz 230 V AC/50 Hz anschließen.
2. Den Schalter der Lampe auf ausgeschaltet, "0" schalten - so wird einer Zerstörung des Akkus vorgebeugt.
3. Den Stecker des Ladegeräts in das Gegenstück der Lampe stecken.
4. Nach dem Aufladen das Ladegerät vom Netz und von der Lampe trennen. Die Ladedauer des vollständig entleerten Akkumulators beträgt etwa 10 Stunden.
5. Der Bleiakкумулятор hat keinen Erinnerungseffekt, deshalb kann er laufend nachgeladen werden.
6. Die Lampe kann auch im Automobil - 12 VDC über den Zigarettenanzünder aufgeladen werden. Das Vorgehen beim Anschließen und Aufladen ist ähnlich wie bei Benutzung des Netzgeräts. Bei vollständig entleertem Akkumulatortyp mit dem Ladegerät des Automobils höchstens 8 Stunden aufladen. Nach dem Aufladen das Ladegerät von der Steckdose des Fahrzeugs trennen.

Auswechseln des Akkus

Den Akku darf nur eine Person mit entsprechender elektrotechnischer Bildung auswechseln.

1. Vor dem Wechseln des Akkus die Lampe ausschalten.

2. Das Lampenoberteil im entgegengesetzten Uhrzeigersinn abschrauben.
3. Den Kunststoffhalter abklappen und die Stecker vom Bleiakku trennen.
4. Den Akku herausnehmen.
5. Einen neuen Akku in die Lampe legen. Der neue Akku muss die gleichen Parameter wie der ursprüngliche haben. Die Stecker an den Bleiakku anschließen (auf die richtige Polarität achten).
6. Bei der Komplettierung der Lampe in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.



- Das Ladegerät LGSPSA090030EP nur in trockenen Innenräumen benutzen.
- Vor der ersten Benutzung die Lampe aufladen.
- Den Akku höchstens 10 Stunden aufladen.
- Den Akku aus der Lampe nehmen, wenn sie lange nicht benutzt wird.
- Die Lampe ist nur gegen Feuchtigkeit und Spritzwasser beständig, nicht ins Wasser tauchen. Falls Wasser in die Lampe gelangt ist, die Lampe nicht benutzen. Sofort den Akku herausnehmen und die Lampe gründlich trocknen.
- Die Lampe und ihr Zubehör nicht auseinandernehmen.
- Den Akkumulatortyp nach Ablauf seiner Standzeit ökologisch entsorgen, nicht auseinandernehmen, nicht ins Feuer werfen.
- Das Gerät ist nicht Personen (einschl. Kindern) bestimmt, deren physische, geistige oder mentale Unfähigkeit oder unzureichende Erfahrungen oder Kenntnisse an dessen sicheren Benutzung hindern, falls sie nicht beaufsichtigt werden oder sie nicht von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person befehligt wurden.
- Sicherstellen, dass die Lampe nicht als Kinderspielzeug benutzt wird.
- Das Aufladen der Taschenlampe vom Auto aus mithilfe des Car-Adapters ist nur dann möglich, wenn das Auto sich nicht bewegt (wenn es steht) und bei ausgeschaltetem Motor. Keinesfalls darf die Taschenlampe bei laufendem Automotor geladen werden, auch nicht, wenn das Fahrzeug sich bewegt.

Lieferbestandteil

Taschenlampe
Netzgerät
Aufladekabel für Automobil (12 V DC)
Akku

Die Elektroverbraucher nicht als unsortierter Kommunalabfall entsorgen, Sammelstellen für sortierten Abfall bzw. Müll benutzen. Setzen Sie sich wegen aktuellen Informationen über die jeweiligen Sammelstellen mit örtlichen Behörden in Verbindung. Wenn Elektroverbraucher auf üblichen Mülldeponien gelagert werden, können Gefahrstoffe ins Grundwasser einsickern und in den Lebensmittelumlauf gelangen, Ihre Gesundheit beschädigen und Ihre Gemütlichkeit verderben.



UA | Зарядний світлодіодний ліхтарик, 3810 10W + COB



Ліхтар з свинцевим без обслуги акумулятором, призначений для домашнього господарства. Зарядження від мережі 230 V AC/50 Гц, або від розетки автомобіля 12 V DC.

Технічна специфікація

Джерело світла:	10 Вт LED (380 lm) 3 Вт COB світлодіод
Режими світіння:	ввімкнено/вимкнено
Акумулятор:	свинцевий без обслуги 6 В/4 Аh
Джерело живлення:	DC 9 В/300 мА тип LGSPSA090030EP
Зарядка від автомобіля:	автомобільний адаптер 12 В DC
Час зарядження:	10 годин (повністю розрядженої акумулятора)
Час світіння (повністю заряджена):	25 год. (безперервно)
Світіння ліхтаря:	400 м
Робоча температура ліхтарика:	від -15 °C до +40 °C
Температура для зарядки ліхтарика:	від 0 °C до +40 °C
Розміри ліхтарика:	117 x 217 мм
Вага ліхтарика:	1 045 г

Зарядження

Зарядка ліхтарика від автомобіля за допомогою автомобільного адаптера можливо тільки тоді, коли автомобіль знаходиться в нерухомому стані (коли стоїть) і при вимкненому двигуні автомобіля. Ні в якому разі ліхтарик не може заряджатися, коли двигун автомобіля ввімкнений чи коли автомобіль рухається.

Акумулятор ліхтаря перед першим використанням зарядити Використайте додане AC/DC джерело або Car адаптер. Зарядження повністю розрядженого акумулятора триває 10 годин. Ліхтар заряджайте в сухих внутрішніх просторах при температурі від 0 °C до +40 °C. Якщо ліхтар не використовується деякий час, необхідно перед використанням акумулятор підзарядити. Акумулятор самовільно розряджається і необхідно його підзаряджати принаймні, раз на три місяці, щоб запобігти падінню напруги і його можливому зіпсуванню.

1. Підключіть блок живлення до мережі 230 В AC/50 Гц.
2. Вимикач на ліхтарі переключіть у позицію вимкнено "0" – цим можете запобігти зіпсуванню акумулятора.
3. З'єднання блоку живлення підключіть до з'єднання живлення ліхтаря на корпусі ліхтаря.
4. Після зарядки, відключіть блок живлення від ліхтаря та від мережі живлення. Зарядити повністю розряджений акумулятор триває приблизно 10 годин.
5. Свинцевий акумулятор немає ефекта пам'яті, його можливо постійно підзаряджати.
6. Ліхтар можливо заряджати також в автомобілі - 12 В DC від розетки прикурювача. Процес підключення та заряджання схожий як при використанні адаптера змінного струму. У разі повної розрядки акумулятора, зарядіть акумулятор за допомогою адаптера до автомобіля максимально 8 годин. Після заряджання відключіть джерело живлення від розетки прикурювача автомобіля.

Замінення акумулятора

Заміну акумулятора повинна виконувати тільки особа, яка має відповідну електротехнічну освіту.

1. Перед заміною акумулятора ліхтар вимкніть.
2. Відкрутіть верхню частину ліхтаря проти годинникової стрілки.
3. Відкрийте пластиковий тримач та відключіть з'єднання від свинцевих з'єднань акумулятора.
4. Вийміть акумулятор із ліхтаря.
5. Вставте у ліхтар новий акумулятор. Новий акумулятор повинен мати однакові параметри що й оригінал. Підключіть з'єднання до свинцевого осередку (дотримуючись полярності)
6. Для комплектування ліхтаря використовуйте зворотний порядок демонтажу.



- Блок живлення **LGSPSA090030EP** використовуйте у сухих внутрішніх приміщеннях.
- Перед першим використанням ліхтар зарядіть.
- Акумулятор заряджайте максимально 10 годин

- Вийміть акумулятор з ліхтаря у випадку, коли ліхтарем довгий час не буде користуватися.
- Ліхтар стійкий щодо вологоти та бризгів води - не занурюйте його у воду. Якщо у ліхтар попаде вода, ліхтар не вмикайте. негайно вийміть акумулятор та ліхтар ретельно висушіть.
- Ліхтар та його оснастку не розбирайте.
- Акумулятор після закінчення його строку служби екологічно зліквідуйте – не розбирайте його та не вкидайте його у вогонь.
- Ліхтар не призначений для користування особам (включно дітей), для котрих фізична, почуттєва чи розумова нездібність, чи не достаток досвіду та знань забороняє ним безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, котра відповідає за їх безпечність.
- Забезпечте, щоб діти не користувалися ліхтарем, як іграшкою.
- Зарядка ліхтарика від автомобіля за допомогою автомобільного адаптера можливо тільки тоді, коли автомобіль знаходиться в нерухомому стані (коли стоїть) і при вимкненому двигуні автомобіля. Ні в якому разі ліхтарик не може заряджатися, коли двигун автомобіля ввімкнений чи коли автомобіль рухається.

Входять у поставку

Ліхтарик

Блок живлення

Кабель для зарядки від автомобіля (12 В DC)

Акумулятор

Не викидайте електричні пристрої як несорттовані комунальні відходи, користуйтеся місцями збору комунальних відходів. За актуальною інформацією про місця збору звертайтеся до установ за місцем проживання. Якщо електричні пристрої розміщені на місцях з відходами, то небезпечні речовини можуть проникати до підземних вод і дістатися до харчового обігу та пошкоджувати ваше здоров'я.



RO | Lanternă LED reîncărcabilă, 3810 10W + COB



Lanterna cu acumulator plumb fără întreținere, destinată pentru uz casnic. Se încarcă din rețeaua de alimentare de 230 V AC/50 Hz, sau din priză de mașină de 12 V DC.

Specificații tehnice

Sursa de lumină:	10 W LED (380 lm) + 3 W COB LED
Moduri de luminare:	pornit/oprit
Acumulator:	cu plumb fără întreținere 6 V/4 Ah
Sursa de alimentare:	DC 9 V/300 mA tip LGSPSA090030EP
Încărcarea din autovehicul:	Car adaptor 12 V DC
Durata încărcării:	10 ore (acumulator deplin descărcat)
Durata luminării (încărcată):	25 ore (neîntrerupt)
Raza luminoasă:	400 m
Temperatura de funcționare a lanternei:	-15 °C la +40 °C
Temperatura de încărcare a lanternei:	0 °C la +40 °C
Dimensiunile lanternei:	117 x 217 mm
Greutatea lanternei:	1 045 g

Încărcarea

Încărcarea lămpii din automobil cu ajutorul Car adaptorului este posibilă numai atunci, când automobilul nu se deplasează (când stă) și cu motorul oprit. În niciun caz nu este permisă încărcarea lămpii cu motorul pornit al automobilului, nici atunci când autovehiculul se deplasează.

Înainte de prima utilizare încărcăți acumulatorul lanternei. Folișiți sursa AC/DC anexată sau Car adaptor. Încărcarea acumulatorului deplin descărcat durează 10 de ore. Încărcăți lanterna în spații interioare uscate la temperatura de la 0 °C la +40 °C.

Dacă lanterna nu a fost utilizată timp îndelungat, acumulatorul trebuie încărcat înainte de utilizare.

Acumulatorul se autodesarcă și trebuie reîncărcat cel puțin o dată la 3 luni, pentru a se preveni scăderea tensiunii și deteriorarea posibilă a acumulatorului.

1. Conectați sursa de alimentare la rețeaua de 230 V AC/50 Hz.
2. Întrerupătorul lanternei îl comutați în poziția oprit, "0" – preveniți deteriorarea acumulatorului.
3. Introduceți conectorul sursei de alimentare în mufa de alimentare pe corpul lanternei.

4. După încărcare deconectați sursa de alimentare de la lanterna și de la rețea. Încărcarea acumulatorului deplin descărcat durează aproximativ 10 de ore.
5. Acumulatorul cu plumb nu are efect de memorie, se poate reîncărca continuu.
6. Lanterna se poate încărca și în autovehicul – 12 V DC prin priză de brichetă. Procedul de conectare și încărcare este asemănător ca la utilizarea sursei de rețea. În cazul acumulatorului deplin descărcat încărcăți-l cu ajutorul sursei de alimentare din autovehicul maxim 8 de ore. După încărcare deconectați sursa de alimentare de la priză de mașină.

Înlocuirea acumulatorului

Înlocuirea acumulatorului trebuie efectuată doar de o persoană cu calificare electrotehnică corespunzătoare.

1. Înaintea înlocuirii acumulatorului opriți lanterna.
2. Deșurubați partea de sus a lanternei în sens contrar acelor de ceasornic.
3. Îndepărtați mânerul de plastic și deconectați conectoarele de la elementul cu plumb.
4. Scoateți acumulatorul din lanternă.
5. Introduceți în lanternă acumulatorul nou. Acumulatorul nou trebuie să aibă parametri identici cu cel original. Legați conectoarele la elementul cu plumb (respectați polaritatea corectă).
6. La asamblarea lanternei procedați în mod invers decât la demontare.



- Sursa de alimentare **LGSPSA090030EP** o folosiți în spații interioare uscate.
- Înainte de prima utilizare încărcăți lanterna.
- Încărcăți acumulatorul pe o durată de maxim 10 de ore.
- Scoateți acumulatorul din lanternă în cazul că nu va fi utilizată timp mai îndelungat.
- Lanterna este rezistentă doar la umiditate și stropi de apă - nu o scufundați în apă. În cazul că pătrunde apa în lanternă, nu o aprindeți. Scoateți imediat acumulatorul și uscați bine lanterna.
- Nu dezmembrați lanterna nici anexele acesteia.

- Lichidatį in mod ecologic acumulatorul uzat – nu-l dezmembrați și nu-l aruncați in foc.
- Lanterna nu este destinată utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea ei in siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora.
- Asigurați ca lanterna să nu fie folosită de dopii ca jucărie.
- Încărcarea lămpii din automobil cu ajutorul Car adaptorului este posibilă numai atunci, când automobilul nu se deplasează (când stă) și cu motorul oprit. In niciun caz nu este permisă încărcarea lămpii cu motorul pornit al automobilului, nici atunci când autovehiculul se deplasează

Conținutul livrării

Lanterna
Sursa de alimentare
Cablul pentru încărcare din mașină (12 V DC)
Acumulator

Nu aruncați consumatorii electrici la deșeurile comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeurilor sortate. Pentru informații actuale privind bazele de recepție contactați organele locale. Dacă consumatorii electrici sunt depozitați la stocuri de deșeurile comunale, substanțele periculoase se pot infiltra in apele subterane și pot să ajungă in lanțul alimentar, periclitând sănătatea și confortul dumneavoastră.



LT | Įkraunamas LED žibintas, tipas 3810 10W + COB

Specifikacija

Žibintas maitinamas iš neaptauojamojo švino rūgštinio akumuliatoriaus. Galima įkrauti iš 230 V AC/50 Hz el. tinklo arba 12 V DC automobilio lizdo.

Techninė specifikacija

Šviesos šaltinis:	10 W LED (380 lm) + 3 W COB LED
Režimai:	ON/OFF
Švino rūgštinis akumulatorius	6 V/4 Ah
Suderintuvas:	DC 9 V/300 mA tipas LGSPSA090030EP
Suderintuvas įkrauti automobilyje	DC 12 V
Įkrovimo laikas:	10 val. (pilnai iškrauto)
Švietimo laikas (pilnai įkrauto):	25 val. (nepertraukiamai)
Švietimo nuotolis:	400 m
Darbinė temperatūra:	-15 °C iki +40 °C
Įkrovimo temperatūra:	0 °C iki +40 °C
Žibinto dydis:	117 × 217 mm
Žibinto svoris:	1 045 g

Įkrovimas

Naudojant automobilio adapterį prožektorius gali būti kraunamas tik tuo atveju, jei automobilis nejuda ir jo variklis neužvestas. Jei variklis nėra užvestas arba automobilis juda, jokiais aplinkybėmis nekraukite prožektoriaus.

Prieš pirmą naudojimą žibintą reikia įkrauti vienu iš suderintuvų, arba iš el. tinklo, arba iš automobilio cigarečių pridedėjo lizdo. Jei LED nešviečia ar šviečia silpnai akumulatorius išsikrovęs ir jį reikia įkrauti. Visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimo laikas 10 val. Akumuliatorių įkraukite sausoje patalpoje esant 0 °C–+40 °C temperatūrai.

Jei žibintu nesinaudojate ilgiau kaip 3 mėnesius, privalote įkrauti akumuliatorių. Švino rūgštinis akumulatorius išsikrauna savaime, jo negalima laikyti iškrauto, todėl stenkitės laikyti nuolat įkrautą.

1. Įjunkite tinklo suderintuvą LGSPSA090030EP į 230 V AC/50 Hz į el. tinklo rozetę.
2. Žibinto jungėjas turi būti padėtyje OFF "0". Jei bandysite įkrauti įjungtą žibintą, sugadinsite suderintuvą.
3. Įjunkite suderintuvo kištuką į žibinto korpuse esantį įkrovimo lizdą.
4. Kai akumulatorius įkrautas atjunkite suderintuvą nuo el. tinklo ir nuo žibinto. Visiškai išsikrovusio akumuliatoriaus įkrovimo laikas 10 val.
5. Akumulatorius neturi taip vadinti "atminties efekto", jį galima įkrauti dažnai ir po ne daug.
6. Įkrauti galima ir automobilyje iš 12 V DC cigarečių pridedėjo lizdo. Įkrovimo tvarka tokia pati, kaip įkraunant iš el. tinklo. Visiškai iškrautą akumuliatorių įkraukite ne ilgiau kaip 8 val. Pilnai įkrovę žibinto akumuliatorių atjunkite nuo 12 V= lizdo.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Akumuliatorių gali keisti tik kvalifikuotas meistras.

1. Prieš keičiant akumuliatorių išjunkite žibintą. Jei bandysite įkrauti įjungtą žibintą, sugadinsite suderintuvą.
2. Prieš laikrodžio rodyklę atsukite reflektoriaus gaubtą.
3. Nuimkite plastmasinį dangtelį ir atjunkite laidus nuo akumuliatoriaus.
4. Išimkite akumuliatorių iš žibinto.
5. Prijunkite laidus (+ raudonas laidas, - juodas laidas) prie naujo akumuliatoriaus, įdėkite jį į žibintą.
6. Surinkite žibintą.

Pakuotėje:

Žibintas
El. tinklo AC/DC suderintuvas
Suderintuvas įkrauti automobilyje (12 V DC)
Švino rūgštinis akumulatorius



- Suderintuvą tipas LGSPSA090030EP naudokite sausoje ir elektriškai saugioje aplinkoje.
- Prieš pirmą naudojimą žibintą reikia įkrauti!
- Neardykite žibinto ar jo priedų.
- Nemeskite akumuliatoriaus į ugnį, neardykite, venkite trumpo jungimo. Nebenaudojamą akumuliatorių išmeskite į specialiai tam skirtą konteinerį.
- Akumuliatorių įkraukite ne ilgiau kaip 10 val.
- Jei ilgą laiką nesinaudosite žibintu, išimkite akumuliatorių.
- Žibintas atsparus drėgmei ir lietuvi. Nenardinkite žibinto į vandenį.
- Jei vanduo pateko į žibinto vidų, neįjunkite jo, išimkite akumuliatorių ir viską išdžiovinkite.
- Naudojant automobilio adapterį prožektorius gali būti kraunamas tik tuo atveju, jei automobilis nejuda ir jo variklis neužvestas. Jei variklis nėra užvestas arba automobilis juda, jokiais aplinkybėmis nekraukite prožektoriaus.

Žibintu draudžiama naudotis asmenims, kurie dėl savo fizinio, jutiminio, psichinio neįgalumo ar patirties ar žinių stokos negali daryti to saugiai. Nebent jie yra prižiūrimi ar apmokyti asmens, atsakingo už jų saugumą. Maži vaikai gali naudotis žibintu tik suaugusių prižiūrimi.

Nemeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Pristatykite į specialius rūšiuojamoms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Susisiekite su vietinėmis valdžios institucijomis, kad šios suteiktų informaciją apie surinkimo punktus. Jei elektroniniai prietaisai yra išmetami atliekų užkasimo vietose, kenksmingos medžiagos gali patekti į gruntuosius vandenis, o paskui ir į maisto grandinę, ir tokiu būdu pakenkti žmonių sveikatai.



LV | Uzlādējama LED lampa, tips 3810 10W + COB

Apraksts

Lukturis ar svina akumulatoru priekš ikdienas lietošanas. Uzlāde no 230 V AC/50 Hz vai caur automašīnas adapteri lādēšanai.

Tehniskais apraksts

Gaismas avots:	10 W LED (380 lm) + 3 W COB LED
Režims:	ieslēgts/izslēgts
Svina akumulators:	6 V/4 Ah
Adapteris:	DC 9 V/300 mA tips LGSPSA090030EP
Automašīnas lādētājs	12 V DC
Uzlādes laiks:	10 stundas (pilnība izlādēts akumulators)
Darbības ilgums (pilnībā uzlādēts akumulators):	25 stundas (nepārtrauktas darbības)
Gaismas distance:	400 m
Luktura darbības temperatūra:	-15 °C līdz +40 °C
Luktura uzlādes temperatūra:	0 °C līdz +40 °C
Luktura izmērs:	117 × 217 mm
Luktura svars:	1 045 g

Uzlāde

Gaismekli var uzlādēt, izmantojot automobiļa adapteri, tikai tādā gadījumā, ja automobiļs nekustas un motors nedarbojas. Nekādos apstākļos neuzlādējiet gaismekli, kamēr motors darbojas vai automobiļs atrodas kustībā.

Pirms pirmās lietošanas ir svarīgi uzlādēt akumulatoru izmantojot komplektā iekļauto AC/DC adapteri, vai automašīnas lādētāju. Ja lukturis nespīd, vai spīd ļoti vāji, uzlādējiet akumulatoru. Lai pilnībā uzlādētu akumulatoru nepieciešamas 10 stundas. Vienmēr lādējiet lukturi sausās iekštelpās, gaisa temp. no 0 °C līdz +40 °C.

Gadījumā, ja lukturi nelietojat vairāk par 3 mēnešiem, to tomēr ir nepieciešams uzlādēt. Akumulators nav aizsargāts pret pašizlādi, tādēļ, to nepieciešams uzlādēt vismaz reizi mēnesī, lai izvairītos no akumulatora sabojāšanas.

1. pievienojiet adapteri **LGSPSA090030EP** barošanai 230 V AC/50 Hz
2. ieslēdziet luktura slēdzi OFF (izslēgts) pozīcijā "0", ja tā neizdarīsiet, ir iespēja sabojāt lādētāju.
3. ievietojiet lādētāja spraudni luktura atverē uz korpusa.
4. kad uzlāde ir beigusies atvienojiet lādētāju no luktura un no barošanas avota. Lai pilnībā uzlādētu lukturi, tam jāļauj lādēties apmēram 10 stundas.
5. akumulatoram nav uzlādes atmiņas, tādēļ šo lukturi ir iespējams lādēt nepārtraukti.
6. jāusvairas izmantot automašīnas lādētāju, lai uzlādētu lukturi, lai to izdarītu ievērojot līdzīgas darbības kā lādējot ar parasto lādētāju. Ja akumulators ir pilnībā nosēdies, lādējiet to nepārtraukti maksimums 8 stundas. Kad lādēšanas process beidzies, atvienojiet lādētāju no barošanas.

Akumulatora nomaīņa

Tikai profesionālis (elektriķis) var mainīt akumulatoru

1. izslēdziet lukturi pirms akumulatora maiņas
2. atskrūvējiet virsejo plastmasas reflektora aizsargu (pret pulkstenrādītāja virzienā)
3. atveriet korpusu un atvienojiet akumulatoru
4. izņemiet akumulatoru
5. pievienojiet vārdus (+ sarkans, - pārējie) jaunajam akumulatoram un ievietojiet to atpakaļ luktura korpusā
6. saskrūvējiet lukturi atpakaļ

Iepakojuma ietilpst:

Lukturis
AC/DC adapteris
Automašīnas adapteris (12 V DC)
Akumulators



- Lietojiet adapteri **LGSPSA090030EP** sausos un elektriski drošos apstākļos
- Pirms pirmās lietošanas lukturis ir jāuzlādē!
- Neizjauciet lukturi vai tā piederumus.
- Nemetiet akumulatoru uguni, nepakļaujiet savienojumam. Pēc izmantošanas atbrīvojieties no tā dabai droudzīgā veidā.
- Akumulatoru lādējiet vismaz 10 stundas.
- Izņemiet akumulatoru no luktura, ja plānojat lukturi ilgāku laiku neizmantot.
- Lukturis ir mitrumizturīgs (šļakatas, mitrums) nemērciet šo lukturi ūdenī.
- Ja lukturis nonācis zem ūdens, nekavējoties izslēdziet lukturi, izņemiet bateriju un ļaujiet tam rūpīgi izžūt.
- Šī ierīce nav spēlmaņa, nedodiet ar to rotaļāties bērniem!
- Gaismekli var uzlādēt, izmantojot automobiļa adapteri, tikai tādā gadījumā, ja automobiļs nekustas un motors nedarbojas. Nekādos apstākļos neuzlādējiet gaismekli, kamēr motors darbojas vai automobiļs atrodas kustībā.

Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. Šim nolūkam izmantojiet īpašu atkritumu šķirošanas un savākšanas punktus. Lai gūtu informāciju par šādiem savākšanas punktiem, sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektroniskās ierīces tiek likvidētas izgāztuvē, bīstamas vielas var nonākt pazemes ūdeņos un tālāk arī barības ķēdē, kur tās var ietekmēt cilvēka veselību.



EE | Laetav LED-latern, tüüp: 3810 10W + COB

Kirjeldus

Hooldusvaba pliiakuga latern kodumajapidamises kasutamiseks. Laetav 230 V vahelduvpingega 50 Hz vooluvõrgust või autoadapteriga 12 V pistikupesast.

Tehnilised andmed

Valgusallikas:	10 W LED (380 lm) + 3 W COB LED
Režiimid:	ON/OFF
Hooldusvaba pliiaku:	6 V/4 Ah
Adapter:	DC 9 V/300 mA, tüüp: LGSPSA090030EP
Autoadapter:	12 V alalispinge
Laadimisaeg:	10 tundi (täiesti tühja aku puhul)
Tööaeg (täislaetult):	25 tundi (järjest)
Valguskiire ulatus:	400 m
Laterna töötemperatuur:	-15 °C kuni +40 °C
Laterna laadimistemperatuur:	0 °C kuni +40 °C
Laterna suurus:	117 × 217 mm
Laterna kaal:	1 045 g

Laadimine

Laternat saab autoadapteriga laadida ainult siis, kui auto ei liigu ja auto mootor ei tööta. Ärge mitte mingil juhul laadige laternat siis, kui auto mootor töötab või auto liigub. Enne laterna esimest kasutuskorda tuleb see täis laadida kaasasoleva vahelduv-/alalisvooluadapteri või siis autoadapteriga. Juhul

kui LED ei helendu või valgus on nõrk, vajab aku laadimist. Täiesti tühja aku laadimisele kulub 10 tundi. Laadige laternat alati kuivades sisetingimustes, kus temperatuur jääb vahemikku 0 °C kuni +40 °C. Juhul kui te ei ole laternat rohkem kui kolme kuu jooksul kasutanud, tuleb seda laadida. Pliiaku tühjeneb iseeneslikult, mistõttu on oluline seda vähemalt kord kuus laadida, et vältida selle kahjustumist.

1. Ühendage **LGSPSA090030EP**-tüüpi adapter 230 V/50 Hz toitevõrgu.
2. Keerake laterna lüliti asendisse „O“ (VÄLJAS). Vastasel juhul võite kahjustada adapterit.
3. Ühendage adapter laterna korpusel oleva laadimiseadisega.
4. Pärast laadimist ühendage adapter toitevõrgust ja laterna küljest lahti. Täiesti tühja aku laadimisele kulub umbes 10 tundi.
5. Akul puudub mälu efekt, mis tähendab, et seda on tohib laadida ka katkendlikult.
6. Laterna laadimiseks auto 12 V sigaretisüütlipesast kasutage autoadapterit. Ühendamine ja laadimine toimub samamoodi kui võrguadapteriga. Juhul kui aku on täiesti tühi, laadige akut autoadapteriga kuni 8 tundi. Pärast laadimist ühendage adapter 12 V alalispingega sigaretisüütlipesast lahti.

Aku vahetamine

Akut tohib vahetada üksnes spetsialist (elektrik).

1. Enne aku vahetamist tuleb latern välja lülitada.
2. Kruvige reflektori kate lahti, suunaga vastupäeva.
3. Eemaldage plastikust kate ja ühendage juhtmed pliiki küljest lahti.
4. Võtke aku laternast välja.
5. Ühendage toitejuhtmed (+ punane juhe, - muud juhtmed) uue akuga ja seejärel sisestage aku laternasse.
6. Pange kokku samamoodi kui lahti võtsite.

Pakendisse kuuluvad:

Latern
vahelduv-/alalisvooluadapter
Autoadapter (12 V alalispinge)
Pliiaku



- Kasutage **LGSPSA090030EP**-tüüpi adapterit kuivas ja elektrikindlas keskkonnas.
- Enne esimest kasutuskorda tuleb uut laternat laadida!
- Ärge võtke laternat ega selle seadiseid koost lahti.
- Ärge visake akut tulle, võtke seda osadeks ega laske sellel lühisesse minna.

Tööea lõppemisel kõrvaldage see kasutusest keskkonnasäästlikul moel.

- Ärge laadige akut kauem kui 10 tundi.
- Juhul kui te laternat pikema aja vältel ei kasuta, võtke aku välja.
- Latern talub üksnes veepritsmeid ja niiskust, ärge kastke seda vette.
- Juhul kui vesi laternasse satub, ärge lülitage seda sisse, vaid võtke viivitamatult aku välja ja kuivatage laternat põhjalikult.
- Laternat saab autoadapteriga laadida ainult siis, kui auto ei liigu ja auto mootor ei tööta. Ärge mitte mingil juhul laadige laternat siis, kui auto mootor töötab või auto liigub.

Lapsed ja nõrga tervisega isikud tohivad seda seadet kasutada üksnes nende turvalisuse eest vastutava isiku tähelepaneliku järelevalve all. Jälgige, et lapsed seadmega ei mängiks.

Ärge visake ära koos olmejäätmetega. Kasutage spetsiaalseid sorteeritud jäätmete kogumispunkte. Teavet kogumispunktide kohta saate kohalikul omavalitsusel. Elektronikaseadmete prügimäele viskamisel võivad ohtlikud ained pääleda põhjavekke ja seejärel toiduahelasse ning mõjutada nii inimeste tervist.



BG | Аккумуляторен светодиолен фенер, тип 3810 10W + COB

Описание

Фенер с неослуживаем оловен акумулатор, предназначен за използване в дома. Зареждане от електрическа мрежа 230 V AC/50 Hz или автомобилно гнездо за напрежение 12 V DC.

Технически характеристики

Източник на светлина:	светодиод 10 W (380 lm) + светодиод 3 W COB
Режими на работа:	включен/изключен
Неослуживаем оловен акумулатор:	6 V/4 Ah
Мрежов захранващ адаптер:	9 V/300 mA, тип LGSPSA090030EP
Автомобилен адаптер:	12 V DC
Време за зареждане:	10 часа (при напълно разреден акумулатор)
Продължителност на светене (при напълно зареден акумулатор):	25 часа (непрекъснато)
Разстояние на осветяване:	400 m
Околна температура при използване на фенера:	от -15 °C до +40 °C
Околна температура при зареждане на фенера:	от 0 °C до +40 °C
Размери на фенера:	117 mm x 217 mm
Тегло на фенера:	1 045 g

Зареждане

Фенерът може да се зарежда с автомобилния адаптер само когато автомобилът не се движи и двигателят е изключен. В никакъв случай не зареждайте фенера при работещ двигател или когато автомобилът се движи. Преди първото използване акумулаторът трябва да се зареди с един от включените в комплекта адаптери — мрежов или автомобилен.

Ако светодиодът не свети или светлината е слаба, акумулаторът трябва да се зареди. От напълно разредено състояние акумулаторът се зарежда за около 10 часа. Зареждайте акумулатора само в сухи закрити помещения с температура между 0 °C и +40 °C. Зареждайте акумулатора на всеки три месеца, ако не използвате фенера. Оловният акумулатор са саморазрежда, поради което е необходимо да се дозарежда поне веднъж месечно, за да се предпази от повреждане.

1. Включете захранващия адаптер тип **LGSPSA090030EP** в електрическата мрежа 230 V AC/50 Hz.
2. Установете превключвателя на фенера в изключено положение „O“. Ако не направите това, адаптерът може да се повреди.
3. Включете съединителя на адаптера в разположеното на корпуса на фенера гнездо за зареждане.
4. След като зареждането приключи, изключете адаптера от захранващата мрежа и от фенера. Времето за зареждане от напълно разредено състояние е около 10 часа.
5. Акумулаторът не проявява ефект „памет“, поради което може да се зарежда непрекъснато.

6. Акумулаторът може да се зарежда в автомобил от гнездото на запалката (12 V DC) с помощта на автомобилния адаптер. Процедурата за свързване и зареждане е аналогична на тази с мрежовия адаптер. Когато акумулаторът е напълно разреден, зареждането с автомобилния адаптер продължава не повече 8 часа. След като зареждането приключи, изключете адаптера от гнездото на запалката (12 V DC).

Смяна на акумулатора

Акумулаторът трябва да се сменя само от квалифицирано лице (електротехник).

1. Преди да пристъпите към смяна на акумулатора, изключете фенера.
2. Развинтете обратно на часовниковата стрелка предния пластмасов капак на рефлектора.
3. Отворете долния пластмасовия капак и разединете проводниците от акумулатора.
4. Извадете акумулатора от фенера.
5. Свържете проводниците към новия акумулатор (+ червен проводник, — друга проводник) и поставете акумулатора във фенера.
6. Сглобете фенера в обратен ред спрямо този при разглобяването.

Опаковката съдържа:

Фенер
Мрежов захранващ адаптер
Автомобилен адаптер (12 V DC)
Оловен акумулатор



- Използвайте захранващия адаптер тип **LGSPSA090030EP** на сухи места, безопасни за работа с електричество.
- Новозакупеният фенер трябва да се зареди преди първото използване!
- Не разглобявайте фенера или принадлежностите към него.
- Не изгаряйте акумулатора, не го разглобявайте и не свързвайте клемите му накъсо. След като престанете да използвате акумулатора, изхвърлете го по екологично приемлив начин.
- Зареждането на акумулатора не трябва да продължава повече от 10 часа.
- Извадете акумулатора от фенера, ако дълго време няма да го използвате.
- Фенерът е защитен само от пръски вода и влага — не го потапяйте във вода.
- Ако във фенера попадне вода, не го включвайте, извадете незабавно акумулатора и подсушете фенера добре.
- Фенерът може да се зарежда с автомобилния адаптер само когато

автомобилът не се движи и двигателят е изключен. В никакъв случай не зареждайте фенера при работещ двигател или когато автомобилът се движи.

Уредът не е предназначен за използване от малки деца и лабилни хора, освен когато са под наблюдението на отговорно лице, което се грижи те да използват уреда по безопасен начин. Малките деца трябва да се наблюдават и да не се допуска да си играят с уреда

Не изхвърляйте електрически уреди с несортираните домашни отпадъци; предавайте ги в пунктовете за събиране на сортирани отпадъци. Актуална информация относно пунктовете за събиране на сортирани отпадъци може да получите от компетентните местни органи. При изхвърляне на електрически уреди на сметищата е възможно в подпочвените води да попаднат опасни вещества, които след това да преминават в хранителната верига и да увредят здравето на хората.



GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščenim delavnicam (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ LED Polnilna svetilka

TIP: _____ 3810 10W + COB

DATUM IZROČITVE BLAGA : _____

Servis: **EMOS SI d.o.o.**, Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
tel: +386 8 205 17 21
e-mail: naglic@emos-si.si